



1

NDS3507Tx-A ASI to IP 千兆 IP 网关是用于 DVB 和 Ethernet 前端的接口转换设备。该设备集成 ASI 解调与网关功能于一体，将接收到的8个 ASI 输入解调成 TS 并封装成 IP 包通过不同的 IP 地址或端口号输出（1 GE 口支持并行1Gbps 数据输出通道）。支持 UDP 协议。可同时将8路 ASI 输入信号解调转换为 TS，并通过 IP(UDP)输出。

2

- ❖ 集成解调与网关功能
- ❖ 支持8路 ASI 输入，8个 IP 输出
- ❖ 支持 MPEG-2及 MPEG-4传输流到 IP 的单向转换
- ❖ 1GE 口输出（支持并行1Gbps 数据输出通道）
- ❖ 支持总最大输出码率800Mbps
- ❖ 支持 UDP 协议，支持单播及组播
- ❖ 支持液晶&按键操作
- ❖ 支持网络管理(NMS/SNMP)

3

	8路 ASI	NDS3507TX-A
输出接口	1个 GE 输出	TS over UDP, 单播及组播
传输码率	最大输出为 800Mbps	
通用	尺寸(宽 x 长 x 高)	482mm×410mm×44mm
	重量	3.6kg
	温度范围	0~45℃(工作), -20~80℃(存储)
	电源要求	100~240VAC, 50/60Hz
	功耗	<25W

成都德芯数字科技股份有限公司