



### 1 产品概述

NDS3508B Tuner 入千兆 关 于数字 前 接口 换 备。 备 与 关功 于一体，可同 将16 Tuner 入 TS 并封 成 IP 包，同 支持2 ASI 入， 不同 IP 地址和 口号 出。

### 2 主要特性

- 与 关功 于一体
- 支持16 Tuner 入和2 ASI 入
- 支持512个 SPTS 出(单 )
- 可 MPEG-2和 MPEG-4传 并封 成 IP 包
- 2 GE 出(支持并 1Gbps 数据 出 )
- 可同 16 Tuner 入 换为 UDP 出
- 大 出 为800Mbps
- 支持 IP 出，UDP/RTP/RTSP 协 ，支持单播/ 播
- BISS 扰
- 支持 (Web)

### 3 技术指标

- 入 16 Tuner 入 (DVB-S2/DVB-C/DVB-T2/ISDB-T/ATSC) +2ASI
- 出 2 GE 出，UDP/RTP/RTSP 协 ，单播/ 播

# 关 列

NDS3508B Tuner 入千兆 关



传	大 为	800Mbps
	尺寸( x 宽 x )	482mm×285mm×44mm
		3.2kg
	度 围	0~45℃(工作), -20~80℃(储存)
		100~240VAC, 50/60Hz
	功	<25W

成都德芯数字科技股份有限公司